

Link do produktu: <https://instalherz.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-faac-455-d-p-175.html>

Centrala sterująca do bram skrzydłowych FAAC 455 D

Cena	979,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI
Numer katalogowy	790917
Kod producenta	455 D
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC 455 D

Przeznaczenie: wszystkie modele napędów elektromechanicznych i hydraulicznych.

Zastosowanie:

- siłowniki elektromechaniczne 230V z wyłącznikami krańcowymi (na przykład model: FAAC 413 LS, FAAC 415L LS)
- siłowniki hydrauliczne 230V (na przykład model FAAC 400)
- siłowniki bram jednoskrzydłowych
- siłowniki bram dwuskrzydłowych
- napędy z elektrozamkiem bramowym

- Funkcja regulowanego spowalniania i odwrócenia ruchu (GATECODERA).
- Wyświetlacz LED dla programowania i kontroli
- Licznik wykonanych cykli pracy.
- Wejścia: otwarcie, otwarcie wolnego skrzydła (częściowe), stop (wyłącznik awaryjny), akcesoria zabezpieczające przy otwieraniu, akcesoria zabezpieczające przy zamykaniu, zasilanie z uziemieniem.
- Wyjścia: silniki siłowników, lampka ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc, 24V sygnalizacja statusu bramy, fail-safe (bezpieczne przy uszkodzeniu fotokomórki), zamek elektromagnetyczny 12Vac.
- Dodatkowe funkcje programowalne: ruch zwrotny przy otwieraniu i dopchnięcie przy zamykaniu (dla zamka elektromagn.), odwrócenie ruchu (z zatrzymaniem bramy lub natychmiastową zmianą kierunku), wyprzedzające świecenie lampy ostrzegawczej.
- Szybkołączące dla podłączenia odbiornika radiowego RP (wtykalnego) lub dekodera.
- Listwa podłączeniowa - odłączalna z numeracją.

Dane techniczne

Zasilanie	230 V~ (+6% -10%) - 50 Hz
Pobór mocy	10 W
Maks. moc silnika	800 W
Maks. obciążenie akcesoriami	0,5 A
Maks. obciążenie elektrozamkiem	15 VA
Zakres temperatur pracy	-20 °C +55 °C
Bezpieczniki	2
Tryb pracy	Automatyczny

	Półautomatyczny Bezpieczny Półautomatyczny B Dead-man C Krokowy
Czas otwarcia / zamknięcia	Programowalny (od 0 do 120 sekund)
Czas pauzy	Programowalny (od 0 do 4 minut)
Opóźnienie zamykania	Programowalny (od 0 do 4 minut)
Opóźnienie otwierania	2 sekundy (może być wyłączone)
Moment (siły) silnika	50 poziomów dla każdego silnika
Wejścia	Otwieranie Otwieranie wolnego skrzydła Stop Akcesoria zabezpieczające Zasilanie + E
Wyjścia	Lampa ostrzegawcza Silniki siłowników Zasilanie akcesoriów 24Vdc Wskaźnik LED zasilania 24V Samokontrola Zasilanie elektrozamka 12Vac
Funkcje	Regulowany czas pracy, pauzy, moment silnika Opóźnienia zamykania i otwierania skrzydeł Suw zwrotny Zabezpieczenie zamykania i otwierania Wyprzedzenie lampy
Programowanie	Prosty lub kompletny czas pracy