

Link do produktu: <https://instalherz.pl/zestaw-automatyki-do-bram-przesuwnych-do-600kg-faac-746-p-185.html>



Zestaw automatyki do bram przesuwnych do 600kg FAAC 746

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

Czas wysyłki

ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI

PRODUCENT

FAAC

OPIS PRODUKTU

Skład zestawu FAAC 746

- Napęd 746 ER Z 16 z wbudowaną centralą sterującą 780 D
- Odbiornik radiowy RP LC 433 MHz, 2-kanalowy
- Dwa piloty 4-przyciskowe T4 LC, z kodem dynamicznie zmiennym
- Fotokomórka SAFEBEAM o zasięgu 20 m

BEZPIECZEŃSTWO I NIEZAWODNOŚĆ W KAŻDYCH WARUNKACH

Bezpieczeństwo obsługi zapewnia regulowane sprzęgło przeciwwznicieniowe oraz inteligentna centrala sterująca. System ten po wykryciu przeszkody na drodze zamykającej się bramy spowoduje cofnięcie się i zatrzymanie bramy. Wszystkie funkcje sterowania i bezpieczeństwa kontrolowane są przez niezawodny mikroprocesor.

SAMOBLOKOWANIE

Napęd jest samoblokujący i nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania. W przypadku awarii mechanizm odblokowujący siłownika umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy kluczem indywidualnym i obsługę ręczną.

Charakterystyka techniczna	746 ER
Zasilanie	230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Pobór mocy	10 W
Wyiścia do podłączeń akcesoriów	1,5 A
Maksymalna moc silnika	1000 W
Zakres temperatur pracy	20°C +55°C
Siła ciągu	programowa - 50 poziomów
Czas pracy	programowany od 0 do 4 min.
Czas pauzy	programowany od 0 do 4 min.

- Sygnalizacja wejść na LED
- Wyświetlacz LED dla programowania i kontroli
- Programowanie BASIC (proste): logika działania, czas pauzy, moment siły i kierunek pracy.
- Programowanie ADVANCE (zaawansowane): początkowy moment obrotowy, spowolnienie, hamowanie, otwarcie częściowe, czas pracy, logika działania akcesoriów zabezpieczających przy otwieraniu i zamykaniu, test fotokomórek (fail-safe), wyprzedzające świecenie lampy ostrzegawczej, rejestracja wykonanych cykli pracy, sygnalizacja przeglądu okresowego.
- Szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru: automatyczna A i S, półautomatyczna E, EP, B oraz ręczna C („dead-man” — obsługa z obecnością człowieka)
- Wejścia: otwarcie, otwarcie częściowe, akcesoria zabezpieczające przy otwieraniu, akcesoria zabezpieczające przy zamykaniu, stop, akcesoria zabezpieczające krawędzie, zasilanie z uziemieniem
- Wyjścia: silnik, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów 24Vdc, 24V sygnalizacja statusu bramy, wyjście synchronizowane, fail-safe (bezpieczne przy uszkodzeniu fotokomórek).

Charakterystyka techniczna	746 ER
Zasilanie	230 V~ (+6% -10%) 50 (60) Hz
Pobór mocy	800 W
Pobór prądu	1,5 A
Maksymalna siła ciągu	620 N
Maksymalny moment obrotowy	25 Nm
Zabezpieczenie termiczne	120°C
Maksymalna długość bramy	40 m
Typ oleju	FAAC XD 220
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C
Cieężar siłownika	14 kg
Stopień ochrony	IP 44